


行程开关动作程序				
阀门运 转方向	开关 代号	触点	阀门开度	
			全关 0	全开 100
关 → 开	1KXX	1A - 1C	——	——
	2KXX	3A - 3C	——	——
关 ← 开	1GXX	2A - 2C	——	——
	2GXX	4A - 4C	——	——

注：—— 接通 - - - 断开

符号说明：

- ◎ 用户接线端子
- KXX、GXX 开、关向行程限位开关
- KZK、GZK 开、关向转矩控制开关
- C 电容
- MTH 埋在电机绕组内的温度保护开关
- FUSE 控制回路熔断器
- XK 操作开关

图中行程开关为阀门在中间位置时的状态，转矩开关为电动装置输出转矩未超过设定控制转矩时的状态。



符合日照港煤堆喷水阀门控制要求

基本型接线图 C113-2

LQA单相电机适用